

Scanner Compacto com Conexão Wi-Fi

ADS-1250W



Leve o Scanner com você e digitalize onde for mais conveniente.

O tamanho compacto e as aplicações simples de fluxo de trabalho do ADS-1250W, combinados com sua rápida velocidade de digitalização e recursos de otimização de imagem, o tornam perfeito para a casa ou para um pequeno escritório.

- Digitaliza um lado ou ambos os lados de documentos coloridos ou em preto e branco, em uma única passada e com velocidade de até 25 ppm.¹
- Design compacto e alimentação através da conexão USB 3.0 a um notebook ou PC o tornam altamente portátil para profissionais em trânsito.
- Digitalize documentos, recibos e fotos de até 86,4 cm de comprimento facilmente através do alimentador automático de documentos com capacidade de até 20 folhas.
- Digitalização sem fio diretamente para PC e dispositivos móveis³, e mais, interface USB 3.0 para conexões locais.
- Suporte à digitalização para múltiplos destinos, incluindo Arquivo², OCR², E-mail, Dispositivos Móveis³, Serviços em Nuvem⁴ e muito mais para ajudar a otimizar seus processos de negócios.
- Digitalize para dispositivos móveis³ compatíveis usando o app gratuito Brother iPrint&Scan.
- Entrada de cartão exclusivo torna rápida e fácil a digitalização de cartões de visita plásticos e/ou de papel.

1. Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi.

2. Quando conectado a um PC com software apropriado instalado.

3. Requer conexão a uma rede sem fio.

4. Requer conexão com a internet e conta com o serviço de nuvem desejado.

Especificações:

Tipo de Scanner	CIS (sensor de imagem por contato) duplo
Interfaces Padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0
Velocidade de Digitalização Simplex (apenas um lado) ¹	Até 25 ppm (em cores e monocromático)
Velocidade de Digitalização Duplex (frente e verso) ¹	Até 50 ipm (em cores e monocromático)
Capacidade de Entrada de Papel (ADF)	Até 20 folhas
Tamanho do Documento (máx.)	21,6 (L) x 86,4 (C) cm
Tamanho do Documento (mín.)	5,1 (L) x 7,0 (C) cm
Gramatura	51.8 até 128 g/m ²
Display	Não
Resolução do Scanner (máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de Cor (bit)	48 bits (entrada) / 24 bits (saída)
Profundidade de Tons de Cinza (bit)	256 níveis
Opções de Digitalização	Arquivo ² , Imagem ² , OCR ² , E-mail, Dispositivos Móveis ³ e Unidade de memória flash USB
Sistemas Operacionais Compatíveis	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7(SP1) Mac® OS X v10.11.6, 10.12.x, 10.3.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis ³	Brother iPrint&Scan
Interface USB Direta	Sim
Compatibilidade de Driver	TWAIN, WIA, ICA, SANE
Ciclo de Trabalho Diário ⁵	Até 1000 digitalizações/dia
Fonte de Alimentação	110-120 V CA (corrente alternada)
Consumo de Energia	Aprox. 9 W (Digitalizando) Aprox. 4,2 W (Modo Pronto) Aprox. 1,4 W (Modo Sleep)
Certificação ENERGY STAR®	Sim
Software Incluso ⁴	Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother iPrint&Scan
Garantia	1 ano de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

PUR-2001C*	Rolo de Tração (aprox. 100.000 digitalizações) [♦]
SP-2001C*	Lâmina Separadora (aprox. 10.000 digitalizações) [♦]

Conteúdo da Caixa:

Scanner ADS-1250W Brother

Adaptador CA

Guia de Configuração Rápida

Certificado de Garantia

Folha de Registro do Produto



Suporte por telefone ou por chat – suporte durante toda a vida útil de seu equipamento. Na Brother, queremos garantir que sua experiência conosco seja excepcional. Visite-nos em www.brother.com.br, onde você pode fazer o download dos drivers e softwares mais recentes dos produtos, ver os manuais dos produtos, saber como aproveitar ao máximo seu produto com vídeos explicativos e encontrar respostas para as perguntas mais frequentes.



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Devem ser adquiridos separadamente.

♦ Rendimento aproximado de páginas. Pode variar conforme o uso.

¹ Velocidade de digitalização colorida ou monocromática, tamanho carta a 300 dpi.

² Quando conectado a um PC com software apropriado instalado.

³ Requer conexão a uma rede sem fio.

⁴ Estes recursos dependem de driver e software baixados. Programas de gerenciamento de documentos podem ser baixados separadamente no site do fabricante. Requer conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário para mais informações.

⁵ O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother. Para obter vida útil máxima, é melhor escolher um scanner cujo ciclo de trabalho diário exceda suas necessidades.